

Kun laite on poistettu pakkauksesta, varmista laitteen tai sen irrotettujen osien eheys. Ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon varmista, että jännite vastaa pakkauksessa ja käyttöohjeen teknisissä tiedoissa ilmoitettua jännitettä. Laitetta saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Valmistaja ei vastaa väärinkäytöstä aiheutuneista vahingoista. Käyttöohje on säilytettävä.



Sähköiskun vaara! Virheellinen tai viallinen sähköasennus voi aiheuttaa vakavia vahinkoja henkilöille tai omaisuudelle. Suoraan sähköverkkoon liitettävien valaisimien asennuksen saa suorittaa ainoastaan pätevä sähköasentaja.

Varoitus: Ennen asennuksen tai minkä tahansa toimenpiteen aloittamista katkaise aina virransyöttö kytkemällä sähkötaulun pääkytkin pois päältä.



Älä käytä laitetta ilman suojalasias; jos se on vaurioitunut, vaihda se välittömästi.



Himmennintä ei voi käyttää.



Himmennettävä tuote.



Laite on direktiivin 2014/35/EU mukainen.



Laitteet soveltuvat asennettaviksi suoraan normaalisti syttyville pinnoille.



Alasvalo. Ilmaisee, että laitetta ei saa peittää lämpöeristemateriaalilla tai vastaavalla.



Vähimmäisetäisyys. Ilmaisee vähimmäisetäisyyden, joka valonlähteen on pidettävä valaistuihin pintoihin ja esineisiin (normaalisti syttyviin).



Sähkölaitteiden kotelointien suojausasteet ulkoisia mekaanisia iskuja vastaan.



Symbolit ja suojausluokat. Noudata tuotteessa tai pakkauksessa olevia seuraavia symboleja ja merkintöjä välttääksesi virheellisestä käytöstä aiheutuvat vahingot.
Luokka 1: Tällä symbolilla varustetut valaisimet on liitettävä sähköverkon maadoitusliittimeen kelta-vihreän johtimen kautta. **Luokka 2:** Tällä symbolilla varustetut valaisimet ovat kaksoiseristettyjä eivätkä vaadi maadoitusjohtimeen liittämistä turvallista käyttöä varten. **Luokka 3:** Tällä symbolilla varustetut valaisimet toimivat ainoastaan erittäin alhaisella turvajännitteellä ja ne on liitettävä SELV-piireihin.



Suojausaste.
Tavanomainen laite (sisäkäyttöön).



Standardoitu koodi, joka ilmaisee laitteen suojauksen tason kiinteiden kappaleiden ja nesteiden tunkeutumisesta vastaan.

Suojaus nesteitä vastaan:

- 2 Suojattu vesipisaroilta, jotka putoavat enintään 15° pystysuorasta.
- 3 Suojattu vesipisaroilta, jotka putoavat enintään 60° pystysuorasta.
- 4 Suojattu vesiroiskeilta kaikista suunnista.
- 5 Suojattu vesisuihkuiltä kaikista suunnista.
- 6 Suojattu voimakkailla vesisuihkuiltä.
- 7 Suojattu upotuksen vaikutuksilta.
- 8 Suojattu jatkuvan paineenalaisen upotuksen vaikutuksilta.

Suojaus kiinteitä kappaleita vastaan:

- 2 Suojattu yli 12 mm kokoisilta kiinteiltä kappaleilta.
- 3 Suojattu yli 2,5 mm kokoisilta kiinteiltä kappaleilta.
- 4 Suojattu yli 1 mm kokoisilta kiinteiltä kappaleilta.
- 5 Suojattu pölyltä ilman haitallisia kertymiä.
- 6 Täysin pölytiivis.



Asennus, käyttö ja huolto. Näkyvät vahingot: Älä kytkä päälle äläkä käytä laitetta, jos valaisimessa tai liitäntäjohtossa on näkyviä vaurioita. **Muutokset:** On ehdottomasti kiellettyä tehdä rakenteellisia tai sähköisiä muutoksia valaisimeen tai virtajohtoon.

Liitäntäjohto: Jos tämän laitteen ulkoinen joustava johto vaurioituu eikä sitä ole tarkoitettu vaihdettavaksi, koko valaisin on hävitettävä. **Lampun vaihto:** Irrota laite aina sähköverkosta ennen lampun vaihtamista. Valaisin ja lamppu kuumenevat käytön aikana: Anna niiden jäähtyä täysin ennen toimenpiteitä. Käytä ainoastaan laitteessa ilmoitettua lamputyyppiä äläkä koskaan ylitä sallittua enimmäisteho (wattia) **Puhdistus ja hoito:** Suorita puhdistus vain laitteen ollessa sammutettu ja jäähtynyt. Käytä kuivaa tai kevyesti kosteaa liinaa varmistaen, ettei kosteus pääse liitäntöihin tai sähköosiin. Vältä kemiallisia tai hankaavia aineita, jotka voivat vahingoittaa tai tahrata pintoja.



Hävitäminen ja WEEE-direktiivi

Hävitä laite asianmukaisesti. Yliiviatun jätteen symboli osoittaa, että käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Euroopan unionin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kuluttaja on velvollinen toimittamaan käyttöikänsä päätyneen laitteen asianmukaisiin kunnallisiin erilliskeräyspisteisiin. Jos mahdollista ja laitetta rikkomatta, poista vaihdettavat lamput ja paristot (tai akut) ennen luovutusta ja hävitä ne asianmukaisiin erillisiin keräysastioihin. Jos laitteessa on integroidut, irrottamattomat akut, ilmoita niiden olemassaolosta keräyspisteen henkilökunnalle. **Smart-tuotteet:** Jos käytöstä poistettu laite sisältää henkilötietoja tai verkkokokoonpanoja, niiden poistaminen (tehdasasetusten palautus) ennen hävittämistä on yksinomaan käyttäjän vastuulla. Oikea kierrätys ehkäisee haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen.

Lisätietoja oman maan asianmukaisista hävitystavoista on saatavilla osoitteessa: www.faneurope.it