


Išpakavę įrenginį, įsitikinkite, kad jis ir jo išardytos dalys yra nesugadintos. Prieš prijungdami įrenginį prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad įtampa atitinka nurodytą ant pakuotės ir techniniuose duomenyse, kurie pateikti naudojimo instrukcijoje. Įrenginį galima naudoti griežtai tik pagal numatytą jo naudojimo paskirtį. Gamintojas neprisiima atsakomybės tais atvejais, kai dėl netinkamo naudojimo sukeliami nuostoliai. Naudojimo instrukciją būtina saugoti.



Elektros iškvos pavojus! Netinkamai įrengta arba sugedusi elektros instaliacija gali sukelti rimtą žalą žmonėms ar turtui. Lempas, kurias reikia prijungti tiesiogiai prie elektros tinklo, gali montuoti tik kvalifikuotas elektrikas.

Dėmesio: Prieš pradėdami įrengimą ar bet kokius kitus darbus, visada atjunkite maitinimą, išjungdami pagrindinį jungiklį ant elektros skydo.




Įrenginio laidų spalvos:

Mėlyną sujunkite su NEUTRALIA linija


Vietinę grandinę

Žalią ir geltoną sujunkite su ŽEMINIMO linija


Juodą, rudą ir raudoną sujunkite su FAZE




Išorinis maitinimo blokas, kurį gali pakeisti galutinis naudotojas.




Atskiras maitinimo blokas, kurį gali pakeisti kvalifikuotas paskirtas darbuotojas.




Nekeičiamas išorinis maitinimo blokas.



Šviesos šaltinis (skystųjų kristalų), kurį gali pakeisti galutinis naudotojas.



Šviesos šaltinis (skystųjų kristalų), kurį gali pakeisti kvalifikuotas paskirtas darbuotojas.



Nekeičiamas šviesos šaltinis (skystųjų kristalų).



Nenaudokite įrenginio be apsauginio stiklo, jei jis pažeistas, nedelsdami jį pakeiskite.



Negalima naudoti šviesos regulatoriaus (šviesos pritemdymo įtaiso).



Pritemdomas įrenginys.



Įrenginys atitinka 2014/35/ES direktyvą.



Įrenginiai, skirti įrengti tiesiogiai ant įprastai degių paviršių.



Sieninis šviestuvas. Vadinasi, įrenginio negalima dengti šilumą izoliuojančia ar panašia medžiaga.



Minimalus atstumas. Nurodo mažiausią atstumą, kurį šviesos šaltinis turi išlaikyti nuo apšviečiamų paviršių ir daiktų (paprastai degių).



Elektros įrangos korpusų apsaugos nuo išorinių mechaninių smūgių lygiai.



Apsaugos klasės ir lygiai. Prašome atkreipti dėmesį į šiuos simbolius ir nurodymus ant produkto ar jo pakuotės, kad išvengtumėte žalos, kurią gali sukelti netinkamas naudojimas.



1 klasė: lempos su šiuo simboliu turi būti prijungtos prie elektros tinklo žemimo gnybto geltonai-žaliu laidu. **2 klasė:** lempos su šiuo simboliu turi dvigubą izoliaciją ir tam, kad veiktų saugiai jų nereikia prijungti prie žemimo laidų.



3 klasė: lempos su šiuo simboliu veikia tik esant labai žemai saugiai įtampai ir turi būti prijungtos prie SELV grandinių.



Apsaugos indeksas.

Įprastas įrenginys (skirtas naudoti viduje).



Standartizuotas kodas, nurodantis įrenginių apsaugos nuo kietųjų ir skystųjų medžiagų patekimo lygį.

Apsauga nuo skysčių:

2 Apsaugotas nuo vandens lašų, krintančių iki 15° kampu nuo vertikalių.

3 Apsaugotas nuo vandens lašų, krintančių iki 60° kampu nuo vertikalių.

4 Apsaugotas nuo vandens lašų iš visų pusių.

5 Apsaugotas nuo vandens srovės iš visų pusių.

6 Apsaugotas nuo vandens srovės, kai vandens srovė labai stipri.

7 Apsaugotas nuo panardinimo poveikio.

8 Apsaugotas nuo ilgalaikio buvimo po vandeniu esant slėgiui.

Apsauga nuo kietų kūnų:

2 Apsaugotas nuo kietų kūnų, kurių dydis didesnis nei 12 mm.

3 Apsaugotas nuo kietų kūnų, kurių dydis didesnis nei 2,5 mm.

4 Apsaugotas nuo kietų kūnų, kurių dydis didesnis nei 1 mm.

5 Apsaugotas nuo dulkių be kenksmingų nuosėdų.

6 Visiškai apsaugotas nuo dulkių.



Įrengimas, naudojimas ir techninė priežiūra. Matomi nuostoliai: negalima įjungti ar naudoti įrenginio, jei lempa ar jungiamasis laidas turi matomų pažeidimų. **Keitimai:** griežtai draudžiama atlikti lempos ar maitinimo laido konstrukcinius ar elektros instaliacijos keitimus. **Sujungimo laidas:** jei šio įrenginio išorinis maitinimo laidas yra pažeistas ir nėra skirtas pakeisti, visą lempą būtina išmesti. **Lemputės keitimas:** prieš keičiant lemputę, visada atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo. Veikiant lempai ir lemputė įkaista iki aukštos temperatūros: prieš atliekant bet kokius veiksmus, palaukite, kol jos visiškai atvės. Naudokite tik tą lemputės tipą, kuris nurodytas ant įrenginio, ir niekada neviršykite didžiausios leistinos galios (vatų). **Švara ir priežiūra:** įrenginį valykite tik išjungtą ir atvėsusį. Naudokite sausą arba šiek tiek sudrėkintą skudurėlį, užtikrindami, kad drėgmė nepatektų į jungtis ar elektrines dalis. Venkite cheminių ar abrazyvinių medžiagų, kurios galėtų pažeisti ar išdegti paviršius.



Atliekų šalinimas ir EEJ direktyva

Tinkamai išmeskite įrenginį. Perbrauktas šiukšlių konteinerio simbolis reiškia, kad senų elektros ir elektronikos prietaisų negalima mesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Pagal galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus vartotojas privalo atiduoti pasenusį prietaisą į tam skirtus savivaldybių atliekų rūšiavimo punktus. Jei įmanoma ir nesunaikinant prietaiso, prieš išmesdami išimkite keičiamas lemputes ir baterijas (arba įkraunamas baterijas) ir išmeskite jas į tam skirtas talpyklas. Jei baterijos yra įmontuotos ir jų negalima išimti, apie tai praneškite surinkimo punkto darbuotojams. **Išmanieji gaminiai:** jei išmesdame įrenginį yra asmens duomenų ar tinklo nustatymų, vartotojas prieš išmesdamas įrenginį prisiima visą atsakomybę už jų pašalinimą (gamyklinių nustatymų atkūrimą). Tinkamas perdirbimas padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir sveikatai. **Daugiau informacijos apie tinkamą atliekų tvarkymą savo šalyje rasite svetainėje: www.faneurope.it.**