


Após ter retirado o aparelho da embalagem, assegure-se da integridade do mesmo ou das suas partes desmontadas. Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, assegure-se que a tensão corresponda àquela indicada na embalagem e aos dados técnicos do livrete de instruções. O aparelho deve ser utilizado exclusivamente para a utilização para a qual foi projetado. O produtor não é responsável pelos danos causados por uma utilização inadequada. O livrete de instruções deve ser conservado.



Perigo de choque elétrico! Uma instalação elétrica incorreta ou defeituosa pode provocar danos graves a pessoas ou coisas. A instalação das lâmpadas que exigem a ligação direta à rede elétrica deve ser efetuada exclusivamente por um electricista qualificado.

Atenção: Antes de efetuar a instalação ou de qualquer intervenção, desligue sempre a alimentação, desconecte o interruptor geral do quadro elétrico.




Cor dos fios do aparelho:

Azul, ligar ao NEUTRO


Circuito doméstico

Verde-Amarelo, ligar à TERRA


Preto-Marrom-Vermelho, ligar à FASE




Unidade de alimentação externa, a ser substituída pelo utilizador final.




Unidade de alimentação separada, a ser substituída por um encarregado qualificado.




Unidade de alimentação externa não substituível.



Fonte luminosa (LED), substituível pelo utilizador final.



Fonte luminosa (LED), substituível por encarregado qualificado.



Fonte luminosa (LED) não substituível.



Não utilize o aparelho sem vidro de proteção, se estiver danificado, substitua-o imediatamente.



Não é possível utilizar o regulador da luminosidade e a intensidade.



Produto regulável.



Aparelho em conformidade com as diretivas 2014/35/UE.



Aparelhos destinados à montagem direta sobre superfícies normalmente inflamáveis.



Luz embutida. Indica que o aparelho não é capaz de ser coberto com material termoisolante ou semelhante.



Distância mínima. Indica a distância mínima que a fonte luminosa deve manter das superfícies e dos objetos iluminados (normalmente inflamáveis).



degree IK -- Grau de proteção dos envoltórios para aparelhos elétricos contra impactos mecânicos externos.



Símbolos e Classes de Proteção. É necessário prestar atenção aos seguintes símbolos e indicações presentes no produto ou na embalagem para evitar danos causados por uma utilização incorreta. **Classe 1:** as lâmpadas com este símbolo devem ser ligadas ao borne de terra da rede elétrica através do condutor amarelo/verde. **Classe 2:** as lâmpadas com este símbolo apresentam isolamento duplo e não exigem a ligação ao condutor à terra para um funcionamento seguro.

Classe 3: as lâmpadas com este símbolo funcionam exclusivamente com tensão baixíssima de segurança e devem ser ligadas a circuitos SELV.



Índice de proteção.

Aparelho ordinário (utilização interna).



Código padronizado que indica o nível de proteção dos dispositivos das infiltrações de corpos sólidos e líquidos.

Proteção de líquidos:

- 2 Protegido contra as gotas de água que caem até 15° na vertical.
- 3 Protegido contra as gotas de água que caem até 60° na vertical.
- 4 Protegido contra as gotas de água oriundas de todas as direções.
- 5 Protegido de jatos de água oriundas de todas as direções.
- 6 Protegido de jatos de água com uma força de impacto forte.
- 7 Protegido dos efeitos de imersão.
- 8 Protegido contra os efeitos prolongados da imersão sob pressão.

Proteção de corpos sólidos:

- 2 Protegido contra corpos sólidos de dimensões superiores a 12 mm.
- 3 Protegido contra corpos sólidos de dimensões superiores a 2,5 mm.
- 4 Protegido contra corpos sólidos de dimensões superiores a 1 mm.
- 5 Protegido da poeira sem depósito prejudicial.
- 6 Completamente protegido de poeira.



Instalação, Utilização e Manutenção. Danos visíveis: não ligue nem utilize o aparelho se a lâmpada ou o cabo de ligação apresentarem danos visíveis. **Modificações:** é rigorosamente proibido efetuar modificações estruturais ou elétricas na lâmpada ou no cabo de alimentação. **Cabo de ligação:** se o cabo flexível externo deste aparelho estiver danificado e não tiver sido projetado para ser substituído, toda a lâmpada deve ser eliminada. **Substituição da lâmpada:** desligue sempre o aparelho da rede elétrica antes de substituir a lâmpada. As lâmpadas alcançam temperaturas elevadas durante o funcionamento: deixe que arrefeçam completamente antes de intervir. Utilize exclusivamente o tipo de lâmpada indicado no aparelho, sem nunca superar a potência máxima (Watt) permitida. **Limpeza e cuidado:** efetue a limpeza só com o aparelho desligado e frio. Utilize um pano seco ou levemente húmido, assegure-se de que a humidade não entre nas ligações ou nas partes elétricas. Evite produtos químicos ou abrasivos que possam danificar ou manchar as superfícies.



Eliminação e Diretiva RAEE

Elimine o dispositivo corretamente. O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz indica que os aparelhos elétricos e eletrónicos antigos não devem ser eliminados junto aos resíduos domésticos comuns. Nos termos das normativas vigentes na União Europeia, o consumidor é obrigado a entregar o aparelho ao fim de sua vida útil aos centros públicos adequados de recolha diferenciada. Se possível, e sem destruir o aparelho, remova as lâmpadas substituíveis e as baterias (ou baterias recarregáveis) antes da conferência, e elimine-as nos respetivos contentores separados. No caso de baterias integradas não removíveis, indique a presença no centro de recolha. **Produtos Smart:** se o dispositivo retirado de funcionamento contém dados pessoais ou configurações de rede, é do utilizador a responsabilidade exclusiva de efetuar a sua retirada (redefinição de fábrica) antes da eliminação. Uma reciclagem correta evita impactos negativos no ambiente e na saúde. **Para mais informações sobre as modalidades de eliminação correta no próprio país, visite o sítio: www.faneurope.it.**